

「設定」をタップしてください。

設定は画面上の歯車の形をしたアイコンになります。

2



「ネットワークとインターネット」を タップしてください。



電池 99%、健康度:良好

ディスプレイ
 壁紙、画面消灯、フォントサイズ

音 音量、バイブレーション、サイレント モード

AQUOSトリック 端末をもっと使いこなせる多彩な機能

🔒 ホーム切替

🥱 プライバシー

A

ストレージ 使用済み 23% - 空き容量 49.20 GB



「モバイルネットワーク」をタップして ください。

4

| 17:06 | e 🖬 🗘 | 4G 🖌 🕻 | 97% |
|-------|--------------------------------|--------|-------|
| ÷ | docomo | 1 | Q |
| | SIMI を実生 | | • |
| | | | |
| | 4.19 мв 使用 | | |
| | 0 B | 2.0 | 00 GB |
| | 警告するデータ使用量: 2.00 GB 残り 30 日 | | |

「詳細設定」をタップしてください。

モバイルデータ モバイルネットワーク経由でデータ にアクセス

ローミング ローミング中にデータサービスに接 **し** 続

アプリのデータ使用量 4.19 MB 使用(10月15日~11月14日)

データ使用量の警告と制限

4G 回線による通話 4G サービスを使用して、音声やその 他の通話の品質を改善する(推奨)

優先ネットワークの種類 5G (推奨)

_____ 詳細設定 設定のバージョン、ネットワーク、アクセス..

| 7:06 | | 4G 🖌 | 97% |
|------|--|------|-----|
| | docomo | 1 | ۹ |
| | モバイルデータ モバイル ネットワーク経由でデーク にアクセス | 7 | |
| | ローミング ローミング中にデータサービスに搭 続 | ŧ | |
| | アプリのデータ使用量 4.19 MB 使用(10月15日~11月14 | ∃) | |
| | データ使用量の警告と制限 | | |
| | 4G 回線による通話 4G サービスを使用して、音声やそ 他の通話の品質を改善する(推奨) | ወ | |
| | 優先ネットワークの種類 5G (推奨) | | |
| | 設定のバージョン | | |
| | ネットワーク | | |
| | ネットワークを自動的に選択 | | |
| | ネットワークを選択 docomo | | |
| | アクセス ポイント名 | | |
| | | | |

「アクセスポイント名」をタップして ください。

6





| biglobe.jp | \bigcirc |
|--------------------------------------|------------|
| DMM mobile(dmm.com) dmm.com | 0 |
| DMM mobile(vmobile.jp) vmobile.jp | 0 |
| DTI SIM dti.jp | 0 |
| FREETEL SIM freetel.link | 0 |
| Fiimo(Dプラン) mineo-d.jp | 0 |
| IIJmio(タイプD) iijmio.jp | 0 |
| LIBMO libmo.jp | 0 |

| 17:07 | E 🖬 👂 | 4G+ 🔏 📋 9 | 97% |
|-------|---------------------|-----------|-----|
| ÷ | アクセスポイントの編 | ٩ | : |
| | 名前 未設定 | | |
| | APN 未設定 | | |
| | プロキシ 未設定 | | |
| | ポート 未設定 | | |
| | ユーザー名 未設定 | | |
| | パスワード 未設定 | | |
| | サーバー 未設定 | | |
| | MMSC 未設定 | | |
| | MMSプロキシ 未設定 | | |
| | MMSポート 未設定 | | |
| | MCC 440 | | |

各項目を入力してください。

●入力いただく各項目

| 名前 | KGCケーブルスマホ |
|-------|----------------------------|
| APN | vmobile.jp |
| 認証タイプ | 「CHAP」か「PAPまたはCHAP」を 選択 |

8

| 17:09 | e 🚺 🗘 | 4G 📕 🗎 9 | 7% |
|-------|------------------|----------|----|
| ÷ | アクセスポイントの編 | Q | : |
| | 未設定 | | |
| | MCC 440 | | |
| | MNC 10 | | |
| | | | |
| | | | |

 APNタイプ

 未設定

 APNプロトコル

 未設定

 APNローミングプロトコル

 未設定

 APNの有効/無効

 APNの有効/無効

 APNの有効/無効

 APNのの有効/無効

 APNのの有効/無効

 APNのの有効/無効

 APNのの有効/無効

 APNのの有効/無効

 APNは有効です

 ベアラー

 指定なし

 MVN0の種類

 未設定

| 7:09 | | | 4G+ 🔟 📕 97 | 7% |
|------|-------------------------------|----|------------|----|
| ÷ | アクセスポィ | 保存 | | |
| | <mark>名前</mark> KGCケーブルスマホ | 破棄 | | |
| | APN vmobile.jp | | | |
| | プロキシ 未設定 | | | |
| | ポート 未設定 | | | |
| | ユーザー名 未設定 | | | |
| | パスワード _{未設定} | | | |
| | サーバー 未設定 | | | |
| | MMSC 未設定 | | | |
| | MMSプロキシ 未設定 | | | |
| | MMSポート 未設定 | | | |
| | MCC 440 | | | |

各項目の入力が終わりましたら 「保存」をタップしてください。

10



表示されている一覧の中から先程 入力いただいた「KGCケーブルスマ ホ」の右側にある◎をタップし、◎が 青になったことをご確認ください。

| LINEモバイル(D) line.me | 0 |
|--------------------------------------|---|
| LINEモバイル(ベーシック) linemobile.jp | 0 |
| OCN モバイル ONE lte.ocn.ne.jp | 0 |
| OCN モバイル ONE(LTE) lte-d.ocn.ne.jp | 0 |
| QTmobile(Dプラン) vmobile.jp | 0 |
| U-mobile umobile.jp | 0 |
| U-mobile MAX dm.jplat.net | 0 |